



REDRESÖR
220VAC-28VDC DÖNÜŞTÜRÜCÜ

REDRESÖR

- Yüksek akım, kısa devre, akü doldurma hatası ve redresör hatasında sesli ve görsel olarak uyarır.
- Motor çalışmaya başladığında redresör otomatik olarak durur.
- Redresör kablosu taşınabilir ve minimum 5 metre uzunluğundadır.
- Akü sıcaklığı ölçümü özelliği ile akü sıcaklığına göre şarj akımını otomatik ayarlama ve gerektiğinde işlemi durdurma, şarj işlemi sonunda otomatik kapanma özelliği mevcuttur.
- Araca DC güç kaynağı ve akü şarj cihazı olarak montajı yapılabilir.
- DC kaynak modunda araç motorundan bağımsız 80 Amper sağlar.
- Akü şarj modunda eş zamanlı olarak araç üzerindeki tüm aküleri 5-7 Amper ile şarj eder.
- Araca monte edilerek 220 VAC şebeke elektriği ile aynı anda hem akü şarj cihazı olarak hem de doğru akım besleme kaynağı olarak öz hazırlık gereği duyulmadan kullanılmaktadır.



ÖZELLİKLER

- Giriş Voltaj Değerleri : 90-264V
- Giriş Akım Değerleri : 16A max.
- Güç Faktörü : 0.95
- Max. Çıkış Akım Değeri : 100A max.
- İzole Çıkış Sayısı : 3 Adet
- Çalışma Sıcaklığı : -20°C + 70°C
- Ağırlık : 14 kg
- Boya ve Kaplama : Müşteri isteğine göre boya ve kaplama yapılmaktadır.

